

## TECHNISCHE DATEN

Maße Sensor	86,9 x 27,7 x 21,2mm (LxBxH)
Maße Magnet	46 x 12,2 x 10,3 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 34g (Sensor), ca. 10g (Magnet)
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Sensortyp	Lesekontakt
Sabotageüberwachung	Ja
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,35MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben oder ankleben
Spannungsversorgung	3V CR123 Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	5 Jahre (bei durchschnittlich 10 Aktivierungen pro Tag)
Montageort	Fenster, Türen o.ä. Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4

## LIEFERUMFANG

Fenster- Türkontakt V2 (2-Teilig)	Batterie
Schrauben und Dübel	Klebeпад für Sensor und Magnet
Handbuch	

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



### Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

