

TECHNISCHE DATEN:

Maße	205 x 83.5 x 316.8mm (LxBxH)
Gewicht	1,34 kg (inkl. Batterien)
Schalldruck	107 dB @ 1 m
Lautstärkeeinstellung	4 Level: Laut, Mittel, Leise, Stumm
Beleuchtung	Ja, rot
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW(10dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Spannungsversorgung	4 x 1.5V D Alkaline oder per 9V Netzteil
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 3 Jahre (abhängig von der Konfiguration und Nutzung)
Montageort	Wand, Decke
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs, EN50131-4 / EN50131-5-3 Grade II, Class IV
Schutzklasse	IP56
Arbeitstemperaturen	-10°C bis 45°C
Optionales Netzteil	9V 1A DC
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 (siehe FAQ), XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT4

LIEFERUMFANG:

Drahtlose Außensirene V2	4 x 1.5V D Alkaline Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

WIR EMPFEHLEN IHNEN AUSSERDEM ZU DIESEM ARTIKEL FOLGENDE PRODUKTE:



9V 1A AUSSENSIRENE V2 NETZTEIL

Art. 12060

EAN: 4260195433311

- 9V Netzteil für unsere Außensirene V2
- 1000 mA
- Steckernetzteil für die Steckdose

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

