

TECHNISCHE DATEN

Maße	200x165x30mm (BxHxT)
Gewicht	0,51 kg
Max. Anzahl Sensoren	80 (2 Areas mit 3 Home-Modi). Maximal 40 ZigBee Geräte - mittels Geräten mit ZigBee Repeater kann die maximale Anzahl pro verwendeten Repeater erhöht werden. Max. 20 Heizkörperthermostate pro Zentrale möglich.
Max. Anzahl Geräte	Funkrelais 12014 – kein Limit Funkrepeater V1 – maximal 10 Funkrepeater V2 – kein „Gerät“; gilt als Sensor
Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras (zählen auch als Sensoren)	6
Max. Anzahl IP-Kameras	4
Sabotageschutz der Zentrale	Ja, Gehäusehinterseite
Sabotageanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche	Ja
Statusanzeige	Ja
Interne Speicherung der Bilder	Ja, speichert pro Alarm 3 Bilder einer PIR Netzwerkkamera
Batterieanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche	Ja
FTP / E-Mailbildversand	Ja
Alarmierungsmöglichkeiten	ContactID via TCP/IP (proprietär), SIA DC09, E-Mail, SMS, Push Notification
Funkfrequenz	868,6625 MHz (Dual Way) und 2.4GHz (Dual Way)
ZigBee Protokoll	ZBS v2.9.2.6.1
Zugriff via	PC (Webbrowser), MAC (Webbrowser), Android / Apple Smartphones und Tablets (LUPUS App) Für Android Betriebssysteme sind ARM Prozessoren notwendig
Verschlüsselung	SSL / TLS 1.2 SHA-256bit mit RSA-Verschlüsselung
Funkleistung	RF: max. 25mW (14dBm) / ZigBee: max. 100mW (20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach örtlichen Begebenheiten), Erweiterbar via Repeater
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Wand
Spannungsversorgung	1100 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 9V DC
Arbeitstemperaturen	-10 bis +45°C
Max. Luftfeuchtigkeit	bis 90% (nicht kondensierend)
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHS
Funktionen	Scharf, Unscharf schalten, Home-Modus, Stiller Alarm, Feuer, Gas, Medizinischer Alarm, Check Panel Status, Alarmsignalisierung
Erhältliche Zusatzkomponenten:	Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Sprachen (Webserver, nicht APP)	Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch
Interne Sirene	Ja, 94dB
Leitstellen/-software, die eine Aufschaltung der XT1 unterstützen	Alec Sicherheitssysteme GmbH, INSOCAM's AM/Win, Securitas, SicherheitNord GmbH & Co KG, Bavaria Werkschutz GmbH, SecuConcept
Richtlinienkonform mit	EN50131 Grad 1
Garantierte Softwareupdates (gemäß VDP)	Für sechs Jahre ab Verkaufsdatum
Lieferumfang:	
1 x XT1 Plus Zentrale mit Zubehör	1 x Bewegungsmelder V2
1 x Fenster- / Türkontakt V2 mit Zubehör	1 x Kurzanleitung
1 x Wandhalterung	1 x 9V DC Netzteil